

Assistente vocale Mycroft

Installazione

- Scaricare <https://mycroft.ai/to/picroft-image>
- Estrarre lo zip
- Flashare il file .img sulla sd del raspberry (si può usare balena etcher)
- Aprire terminale nella partizione rootfs della scheda sd:

```
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

Aggiungere in fondo al file le credenziali della rete wifi:

```
network={
    ssid="nome rete"
    psk="password"
}
```

- Salvare e chiudere
- Mettere la scheda sd nel raspberry e avviarlo
- Connettersi via ssh al raspberry:

```
ssh pi@192.168.0.x
```

La password di default è "mycroft"

- Saltare la configurazione guidata
- Fare il pairing del device su <https://account.mycroft.ai/devices> o su un server locale
- Al termine dell'installazione delle skill, chiudere con ctrl+c

Aggiornamento della configurazione

Dal terminale del raspberry:

```
cd ~
rm .mycroft/mycroft.conf
rm .mycroft_cli.conf
sudo apt update -y
sudo apt upgrade -y
sudo apt autoremove -y
pip install --upgrade pip
cd mycroft-core
pip install --upgrade .
```

Impostare lingua italiana

```
nano .config/mycroft/mycroft.conf
```

Aggiungere:

```
{
  ...
  "lang": "it-it",
  "system_unit": "metric",
  "time_format": "full",
  "date_format": "DMY"
  // TODO aggiungere "lang": "it-it" al componente tts
}
```

Installazione della scheda audio

Scheda audio modello ReSpeaker 2 Mics Pi HAT (seeedstudio o keyestudio)

- Inserire la scheda respeaker 2-mic nella socket del raspberry
- Collegare un altoparlante all'uscita speaker della scheda
- Dal terminale del raspberry:

```
deactivate
git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard
cd seeed-voicecard
sudo ./install.sh
```

Disattivare la scheda audio integrata:

```
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
```

Scrivere in fondo al file:

```
blacklist snd_bcm2835
```

Chiudere e salvare

Impostare il sample-rate utilizzato da mycroft

```
sudo nano /etc/pulse/daemon.conf
```

Scrivere in fondo al file:

```
default-sample-rate = 48000
alternate-sample-rate = 44100
```

- Chiudere e salvare

```
sudo reboot
```

Test scheda audio

Dal terminale del raspberry

```
mycroft-stop
systemctl --user stop pulseaudio

arecord -f cd -Dhw:0 test.wav

// Registrare audio, poi premere ctrl+c

aplay -Dhw:0 test.wav

// Verificare che venga riprodotto l'audio registrato
```

Regolazione del mixer

Backup della configurazione iniziale:

```
cd /etc/voicecard
sudo cp wm8960_asound.state wm8960_asound.state.save
alsamixer
```

- Premere f6 e selezionare seed-2mic-voicecard
- Premere f5 per mostrare anche il livello del microfono
- Sistemare i volumi (principalmente playback e capture) usando le frecce
- Rendere le modifiche permanenti con:

```
sudo alsactl -f /etc/voicecard/wm8960_asound.state store
sudo reboot
```

Aprire alsamixer e verificare che le modifiche non siano state cancellate

Nota: il volume di master viene regolato direttamente da mycroft

Skill homeassistant

Dal terminale del raspberry:

```
pip install quantulum3
mycroft-msm install homeassistant
cd ~/mycroft-core/skills/homeassistant.mycroftai
git pull
```

- Creare un long lived access token da home assistant
- Andare su <https://home.mycroft.ai/skills> (o server locale) e inserire ip di home assistant e token

Installazione DeepSpeech

DeepSpeech è il motore STT di Mozilla

Dal terminale del raspberry:

```
sudo apt update
sudo apt install gfortran libatlas-base-dev libpcap-dev libpq-dev
```

```
pip install deepspeech==0.9.3 scipy av
mkdir deepspeech
cd deepspeech
curl -LO
https://github.com/MozillaItalia/DeepSpeech-Italian-Model/releases/download/
2020.08.07/transfer_model_tflite_it.tar.xz
tar xvf transfer_model_tflite_it.tar.xz
rm transfer_model_tflite_it.tar.xz

git clone https://github.com/MainRo/deepspeech-server
cd deepspeech-server
pip install .
cp config.sample.json config.json
nano config.json
```

Aggiungere a config.json:

```
...
"deepspeech": {
  "model" :"/home/pi/deepspeech/output_graph.tflite",
  "scorer" :"/home/pi/deepspeech/scorer"
},
...
```

```
sudo nano .config/mycroft/mycroft.conf
```

Aggiungere a mycroft.conf:

```
...
"stt": {
  "deepspeech_server": {
    "uri": "http://localhost:8080/stt"
  },
  "module": "deepspeech_server"
},
...
```

Creare il servizio deepspeech-server

```
sudo nano /etc/systemd/system/deepspeech-server.service
```

Scrivere nel file:

```
[Unit]
Description=Deepspeech server

[Service]
User=pi
Type=simple
ExecStart=/home/pi/mycroft-core/.venv/bin/deepspeech-server --config
```

```
/home/pi/deepspeech/deepspeech-server/config.j$  
Restart=always  
RestartSec=3  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Attivare il servizio:

```
sudo systemctl enable deepspeech-server  
sudo systemctl start deepspeech-server
```

Work in progress

From:
<https://wiki.csgalileo.org/> - **Galileo Labs**

Permanent link:
<https://wiki.csgalileo.org/projects/iotaiuto/mycroft?rev=1636718445>

Last update: **2021/11/12 13:00**

